



TERMÉK ÁTTEKINTÉS ÉS FUNKCIÓK

1 SKROSS® RELOAD 10Qi PD

10 000 mAh akkumulátor vezeték nélküli és Power Delivery (PD) funkcióval USB eszközökhöz

A USB A típusú kimenet: Gyorstöltés, 18W max., 5 V – 6 V / 3 A; 6 V – 9 V / 2 A; 9 V – 12 V / 1.5 A.

B USB A típusú kimenet: 2.4 A max.

C USB C típusú bemenet: DC 5 V / 2 A; 9 V / 2 A (PD)
USB C típusú kimenet: 5 V – 6 V / 3 A; 6 V – 9 V / 2 A; 9 V – 12 V / 1.5 A (PD)

D Micro USB bemenet: DC 5 V / 2 A; 9 V / 2 A

E Bekapcsoló gomb és LED-es töltöttségi szint kijelző

F Vezeték nélküli töltés funkció

2 SKROSS® Micro USB töltőkábel: 30 cm hosszú

A RELOAD 10 Qi PD az ideális társ, ha útközben energiapótlásra van szüksége. Előre fel van töltve és azonnal használatra kész. A Power Delivery funkció (PD) pillanatok alatt feltölti az USB C típusú eszközöket, a vezeték nélküli funkció pedig kényelmes áramellátást tesz lehetővé minden Qi-kompatibilis eszköz számára, mindenféle kábel nélkül.

Töltési szint kijelző

A RELOAD 10 Qi PD töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot (E). Az alvó üzemmód 15 másodperc után automatikusan aktiválódik.

• 1., 2., 3. és 4. LED világit: Töltési szint 100 % – 75 %

• 1., 2. és 3. LED világit: Töltési szint 75 % – 50 %

• 1. és 2. LED világit: Töltési szint 50 % – 25 %

• 1. LED világit: Töltési szint 25 % – 1 %

Javasoljuk, hogy a RELOAD 10 Qi PD-t soha ne hagyja hosszabb ideig töltés nélkül, mivel a teljesen lemerült akkumulátor csökkentheti a teljesítményt és károsodást okozhat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A SKROSS® RELOAD 10 Qi PD töltése

Csatlakoztassa a RELOAD 10 Qi PD-t közvetlenül egy konnektorhoz egy USB-töltő vagy egy USB-töltési funkcióval rendelkező világadapter segítségével. Ehhez használja a készülékhez tartozó kábelt (3), vagy a RELOAD 10 Qi PD még gyorsabb feltöltéséhez használjon USB C típusú kábelt (4).

Miközben a RELOAD 10 Qi PD töltődik, mind a négy LED-lámpa egymást követően villogni kezd.

Amikor a töltési folyamat véget ér, mind a négy LED-lámpa egyszerre világít.

USB-eszközök töltése kábellel (5)

Csatlakoztassa a tölteni kívánt eszközöket a RELOAD 10 Qi PD-hez egy megfelelő USB-kábel segítségével. A RELOAD 10 Qi PD egyszerre legfeljebb három eszköz töltésére használható. A Power Delivery (PD) funkcióval rendelkező C típusú USB-eszközök ultragyorsan tölthetők a C típusú USB-kimeneten (C) keresztül. A narancssárga színű USB A típusú kimenet (A) pedig szintén rendelkezik gyorsító funkcióval.

USB-eszközök töltése vezeték nélküli funkcióval (6)

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (E) kb. három másodpercig. Amint az alsó LED zölden világít, a vezeték nélküli funkció aktiválódik. Ekkor 15

másodperce van arra, hogy Qi-kompatibilis készülékét a RELOAD 10 Qi PD készülék – az előlapon a vezeték nélküli logóval jelölt - középpontjára helyezze, különben a készenléti üzemmód működésbe lép. Ha ez mégis bekövetkezne, ismételje meg a folyamatot. Általában egy-három másodpercet vesz igénybe az eszköznek a RELOAD 10 Qi PD-hez való csatlakoztatása.

Töltési idő

RELOAD 10 Qi PD töltési ideje: kb. 5 óra 100 %-os töltés esetén.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A RELOAD 10 Qi PD nem érintkezhet folyadékkal és nem lehet kitéve nedvességnek.

- A RELOAD 10 Qi PD-t nem szabad 60 °C feletti hőmérsékletnek kitenni. A készülék hóforrások, például sütők és tűzhelyek közelében vagy autóban történő tárolása károsodást okozhat. Az extrém hideg szintén a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Ideális esetben a készüléket szobahőmérsékleten kell tárolni.

- Tartsa a RELOAD 10 Qi PD készüléket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

- A RELOAD 10 Qi PD nem megfelelő használata automatikusan érvényteleníti a garanciát.

- A RELOAD 10 Qi PD nem megfelelő kezelése tüzet, robbanást vagy vegyi szivárgást okozhat.

- Ne próbálja meg kinyitni a RELOAD 10 Qi PD készülékházát. Ez automatikusan érvényteleníti a garanciát.

- Ne használja a RELOAD 10 Qi PD-t, ha a burkolat sérült vagy furcsa szagot áraszt.

- Ha nincs használatban, a RELOAD 10 Qi PD-t háromhavonta egyszer teljesen fel kell tölteni.

- Tisztítsa a RELOAD 10 Qi PD-t szükség szerint száraz ruhával; ne használjon durva tisztítószeret.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése van a RELOAD 10 Qi PD használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a support@skross.com e-mail címen.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Két év garancia. A jelen dokumentumban említett összes termék és szoftver a megfelelő márkatulajdonos bejegyzett márkája. Hibák előfordulhatnak.

©2020 WorldConnect AG. Minden jog fenntartva. A SKROSS® a WorldConnect AG bejegyzett védjegye. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a mindenkorai tulajdonosok tulajdonát képezi. A műszaki specifikációk módosulása lehetséges.

Forgalmazza:

Kapacitás Kft.

1115 Budapest,
Szentpétery utca 24-26.